



Fiche produit

Primera-Line Programmeur DT IP44 *FR*

- 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~.
 - 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
 - Affichage large par écran LCD du jour de la semaine, des heures au format 12 h et 24 h, minutes et secondes ainsi que de la fonction.
 - 20 programmes marche-arrêt avec réglage des jours de la semaine, des heures et des minutes.
 - Fonctionnement très simple à l'aide de 4 touches.
 - Temps minimum de programmation : 1 min.
 - Fonction aléatoire.
 - Fonction manuelle marche/arrêt.
 - Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
 - Prise protégée contre les projections d'eau, avec couvercle à fermeture automatique.
 - Batterie rechargeable NiMH 1,2V > 100 heures inclus. Durée de chargement : 14 heures environ.
- Contenu du colis : 1 x Programmeur hebdomadaire digital Primera-Line à clapet avec 1 fiche 2P+T 16A/230V~ et 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~ + 1 x Batterie rechargeable

Information technique

Référence	1507491
Code-barre	3281855074911
UV	2
Emballage	Sous blister
Nombre de piles/batteries	1 pc
Type de batterie	Pile bouton
Technologie batterie	Nickel-métal-hydride
Courant maximum admissible	16 A
Couleur	argent
Poids du produit (sans emballage)	0,22 kg
Longueur du produit (sans emballage)	8,50 cm
Largeur du produit (sans emballage)	8,00 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	15,50 cm
Poids du produit (emballage fourni)	0,26 kg
Longueur du produit (emballage fourni)	9,00 cm
Largeur du produit (emballage fourni)	14,50 cm
Hauteur du produit (emballage fourni)	20,50 cm